PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LEGENDA	
	proj. oprawa ośw. LED
	linia kablowa YAKXs 4x25mm ułożona z bednarką
	ist. słup linii nn - miejsce przyłączenia
	opracowanie ograniczone do działek nr 47, 62 obr. 0010

1. Wszędzie tam gdzie wykopy pod urządzenia oświetleniowe powodują ryzyko uszkodzenia systemu korzeni istniejących drzew - należy to ryzyko zminimalizować przez wszelkie dostępne środki jak np. przewierty sterowane lub przeciski
2.Słupy skrajne i odgałęzne oraz co 200m uziemić, zacisk uziemiający na wysokości 30cm na zewnatrz słupa, Ruz< 10Ω
3. Słupy okrągłe stalowe wg. specyfikacji osadzone na fundamentach
4. Kabel w wykopie układać linią falistą z zapasem 3% układając go pod drogami, wjazdami i nasypami w rurze sztywnej ø 75 + 50%
5.Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy zachować normatywne odległości izolacyjne, w przypadku braku możliwości zachowania tych odległości należy kabel osłonić rurą hdpe50
6. Wprowadzany kabel do słupa chronić giętką rurą grubościennąø50 na odcinku min 0.5m
7. Przy zbliżeniach słupów do istniejących kabli energetycznych, kable należy osłaniać sztywną rurą dwudzielną
8. Kabel układać zgodnie z normą N SEP - 004, PN-76/E-05125,
9. W słupach zastosować izolacyjne złącza kablowe
10. Wszelkie prace w pobliżu sieci SN 15kV i NN wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością (pod nadzorem Z.E.)
11. Wytyczenie i inwentaryzację linii oświetleniowej należy zgłośić uprawnionej firmie geozdezyjnej



Inwestor	Miasto i Gmina Zakroczym ul. Warszawska 7 Zakroczym		
Adres	Smoszewo dz. nr 47, 62 obr. 0010 gm. Zakroczym		
Nazwa inwestycji	Projekt budowlano wykonawczy budowy linii kablowej 0,4 kV oświetlenia drogowego		
Nazwa rysunku	Plan zagospodarowania terenu		
Projektował: Wiesław Jędrzejewski upr. bud. nr 590/94 w spec. instalacyjno-inżynieryjnej	Podpis	Data	09.09.2021 r.
		Skala	1:500
		Nr rys.	1